

TECHNISCHE FICHE

ARP, ARP Z-WAVE, ARP Solar

ROLGORDIJN MET ZIJGELEIDING

TYPE	ARP	ARP Z-Wave	ARP Solar
ACCESSOIRE	Manueel	Elektrisch	

I. TOEPASSING

Montage	FAKRO binnentoebereiden passen op alle FAKRO dakraamtypes, met uitzondering van de dakraamtypes FTT U5 en FTT U5, die bredere vleugelprofielen hebben en daardoor kleinere binnentoebereiden.
---------	---

II. EIGENSCHAPPEN

- geleidelijke aanpassing van de intensiteit van het invallende licht;
- een brede waaier van kleuren om aan de behoeften van elke klant te voldoen;
- gedeeltelijke bescherming tegen hitte (voor een goede bescherming tegen buitensporige hitte wordt aanbevolen een rolgordijn aan de buitenkant te installeren)
- mogelijkheid om het zonnescherm in de gewenste positie open te houden dankzij de zijgeleiders
- bescherming tegen UV-stralen;
- volledige privacy van de kamer wanneer het zonnescherm gesloten is
- aluminium bekleding maakt het rolgordijn onzichtbaar
- de jaloezie kan in de gewenste positie worden opgehouden door middel van de zijgeleiders

TYPE	ARP	ARP Z-Wave	ARP Solar
ACCESSOIRE	Manueel	Elektrisch	

III. ADDITIONELE ACCESSOIRES

Manuele bediening	- het ARP rolgordijn met zijgeleiding wordt met de hand bediend, - de ZST telescoopstang vergemakkelijkt het hanteren van een op hoogte geïnstalleerd gordijn.
Elektrische bediening (Z-Wave)	- draadloze wandchakelaar ZRW7 - afstandsbediening ZRH12 - ZWG1, touchscreen-toetsenbord voor wandmontage ZWG3 - draadloze wandchakelaar ZWL1, ZWL2, ZWL3 - geschakelde voeding ZZ60 - afstandsbediening ZRS24
(Solar)	- Afstandsbediening ZRH 1 inbegrepen

IV. OPTIES

Stoffen	- monochromatische verduisteringsstof - patronen op verduisteringsstof
Boven- en onderprofielen en zijgeleiders	- Aluminium zijgeleiders zijn verkrijgbaar in twee kleuren wit gelakt en zilver geanodiseerd

V. COMPATIBILITEIT MET DAKVENSTERS

Type venster	FTS, FTS-V, FTP-V, FTU-V	FTT U5 ¹ , FPT U5 ¹	FTT U6, FTT U8	PTP, PTP-V	FPP-V, FPU-V	PPP-V	FHP-V, FHU-V	FKP, FKU	FEP, FEU	FYP-V, FYU-V	PYP-V	FXP, FXU
ARP	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ARP Z-Wave	+	+	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Type venster	FDY-V		FGH-V		BD, BVP, BXP	FTP/D, FTU/D	FNP	FLP	FAP, FBP	FCS	FTK-V	FSP
	bovenste opening	onderste opening	bovenste opening	onderste opening								
ARP	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—	+	—
ARP Z-Wave	+	—	+	—	—	+	—	+	—	—	—	—

Type venster	FWR FWL	FWP FWU	WS_	WG_	WLI	Optilight A,B,C,VA,VB,VK
ARP	+ ²	+	—	—	—	+
ARP Z-Wave	+ ²	+	—	—	—	—














1 - op bestelling

2 - installatie aanbevolen door FAKRO Service

VI. MAXIMALE AFMETINGEN

		Breedte [cm]							
		46	48	55	66	78	94	114	134
ARP	Hoogte [cm]	98	98	160	180	206	206	160	160
ARP Z-Wave	Hoogte [cm]	-	98	140	180	180	180	180	180

VII. TECHNISCHE INFORMATIE VOLGENS GROOTTE, KLEUR EN REFERENTIES

Naam		Kleur	Groep	Referenties	τ [%]	ρ [%]	a [%]	g [%]	Naam		Kleur	Groep	Referenties	τ [%]	ρ [%]	a [%]	g [%]
ARP ARP Z-Wave	001		I	8301 APZBAAA001	26	72	20	20,32	ARP ARP Z-Wave	223		II	ARPAAAA223 APZBAAA223	2	8	90	22,78
ARP ARP Z-Wave	007		I	8307 APZBAAA007	18	68	14	33,5	ARP ARP Z-Wave	251		II	ARPAAAA251 APZBAAA251	1	11	88	46,58
ARP ARP Z-Wave	002		I	8302 APZBAAA002	10	49	41	20,83	ARP ARP Z-Wave	254		II	ARPAAAA254 APZBAAA254	14	46	40	20,8
ARP ARP Z-Wave	216		I	ARPAAAA216 APZBAAA216	1	20	79	22,33	ARP ARP Z-Wave	220		II	ARPAAAA220 APZBAAA220	~0	5	95	47,04
ARP ARP Z-Wave	240		II	ARPAAAA240 APZBAAA240	8	65	27	39,65	ARP ARP Z-Wave	267		II	ARPAAAA267 APZBAAA267	11	29	60	41,55
ARP ARP Z-Wave	241		II	ARPAAAA241 APZBAAA241	15	45	40	37,36	ARP ARP Z-Wave	003		II	8303 APZBAAA003	9	35	56	21,51
ARP ARP Z-Wave	015		II	8315 APZBAAA015	8	32	60	21,65	ARP ARP Z-Wave	217		II	ARPAAAA217 APZBAAA217	2	29	69	21,11
ARP ARP Z-Wave	011		II	8311 APZBAAA011	3	16	81	44,5	ARP ARP Z-Wave	252		II	ARPAAAA252 APZBAAA252	18	51	31	20,81
ARP ARP Z-Wave	242		II	ARPAAAA242 APZBAAA242	2	16	82	22,47	ARP ARP Z-Wave	253		II	ARPAAAA253 APZBAAA253	16	40	44	21,56
ARP ARP Z-Wave	218		II	ARPAAAA218 APZBAAA218	1	7	92	22,82	ARP ARP Z-Wave	221		II	ARPAAAA221 APZBAAA221	6	46	47	37,19
ARP ARP Z-Wave	203		II	8318 APZBAAA203	9	35	56	31,51	ARP ARP Z-Wave	013		II	8313 APZBAAA013	9	55	36	20,81
ARP ARP Z-Wave	008		II	8308 APZBAAA008	20	70	10	20,5	ARP ARP Z-Wave	016		II	8316 APZBAAA016	20	36	40	45,2
ARP ARP Z-Wave	243		II	ARPAAAA243 APZBAAA243	19	65	16	20,06	ARP ARP Z-Wave	268		II	ARPAAAA268 APZBAAA268	28	50	22	36,82
ARP ARP Z-Wave	244		II	ARPAAAA244 APZBAAA244	17	58	25	20,28	ARP ARP Z-Wave	269		II	ARPAAAA269 APZBAAA269	25	59	16	20,28
ARP ARP Z-Wave	219		II	ARPAAAA219 APZBAAA219	8	40	52	38,6	ARP ARP Z-Wave	270		II	ARPAAAA270 APZBAAA270	21	51	28	20,96
ARP ARP Z-Wave	009		II	8309 APZBAAA009	5	34	61	21,13	ARP ARP Z-Wave	271		II	ARPAAAA271 APZBAAA271	11	44	45	21,26
ARP ARP Z-Wave	245		II	ARPAAAA245 APZBAAA245	16	65	16	36,89	ARP ARP Z-Wave	072		II	ARPAAAA272 APZBAAA272	25	58	17	20,59
ARP ARP Z-Wave	266		II	ARPAAAA266 APZBAAA266	15	241	61	43,42	ARP ARP Z-Wave	074		II	ARPAAAA274 APZBAAA274	34	66	0	20,39
ARP ARP Z-Wave	246		II	ARPAAAA246 APZBAAA246	14	44	42	43,33	ARP ARP Z-Wave	273		II	ARPAAAA273 APZBAAA273	21	54	52	20,8
ARP ARP Z-Wave	247		II	ARPAAAA247 APZBAAA247	13	39	48	22,43	ARP ARP Z-Wave	215		II	8326 APZBAAA215	14	18	35	43,46
ARP ARP Z-Wave	010		II	8310 APZBAAA010	1	14	85	21,74									
ARP ARP Z-Wave	248		II	ARPAAAA248 APZBAAA248	3	19	79	22,71	ARP ARP Z-Wave	278		II	ARPAAAA278 APZBAAA278	42	40	18	21,69
ARP ARP Z-Wave	222		II	ARPAAAA222 APZBAAA222	3	9	88	22,74	ARP ARP Z-Wave	279		II	ARPAAAA279 APZBAAA279	38	45	17	21,4
ARP ARP Z-Wave	249		II	ARPAAAA249 APZBAAA249	17	45	38	22,47	ARP ARP Z-Wave	280		II	ARPAAAA280 APZBAAA280	25	29	46	22,32
ARP ARP Z-Wave	204		II	8319 APZBAAA204	9	63	28	20,13	ARP ARP Z-Wave	281		II	ARPAAAA281 APZBAAA281	34	48	18	21,23
ARP ARP Z-Wave	250		II	ARPAAAA250 APZBAAA250	3	23	74	44,49	ARP ARP Z-Wave	282		II	ARPAAAA282 APZBAAA282	27	41	32	21,27
ARP ARP Z-Wave	012		II	8312 APZBAAA012	2	34	64	38,09									
ARP ARP Z-Wave	004		II	8304 APZBAAA004	5	39	56	20,8									
ARP ARP Z-Wave	014		II	8314 APZBAAA014	1	14	85	22,17									

REFERENTIES

ARPAAXXX - indexen van handbediende rolluiken
(behalve voor sommige kleuren met numerieke indexen)
APZBAXXX - ARF Z-Wave rolluikindexen
APOCAAXXX - ARF Solar rolluik indexen in geanoniseerde versie
APOCABAXXX - indexen van ARF Solar rolluiken in witte uitvoering (9010)

XXX - symbool van de kleur